

# FB 202W

## CAISSON DE BASSES SANS FIL

FB 202W

- ▶ CAISSON DE BASSES SANS FIL
- ▶ ACTIF 50 W RMS
- ▶ REPONSE EN FREQUENCE DE 30 HZ A 150 HZ
- ▶ REGLAGE DE LA FREQUENCE HAUTE DE 60 HZ A 150 HZ
- ▶ INVERSEUR DE PHASE
- ▶ REGLAGE DE VOLUME EN FACADE



*Faisons toujours mieux.*

Date d'introduction  
JUILLET 1997



**PHILIPS**

Système de réception	: radio fréquence
Modulation	: modulation de fréquence (FM)
Fréquence	: 433.375/434.5 MHz (7 canaux)
Puissance continue	: 50 W RMS
Impédance HP	: 6
Volume	: réglable sur face avant enceinte
Réponse en fréquence	:30 Hz - 150 Hz
Fréquence de coupure	:réglable de 60 Hz à 150 Hz
Phase	:inverseur Normal/Inverse
Woofer	:Ø 15 cm
Système	:1 voie, close

## MODULE ÉMETTEUR :

Système d'émission	: radio fréquence
Modulation	: modulation de fréquence (FM)
Connexion	: entrée 1 x Cinch (SUR)
Sensibilité	: 3 positions (A=max sensi,B=méd sensi,C=min sensi)
Alimentation	: adaptateur AC/DC 14 V=
S/B avec signal	: 95 dB
Fréquence	: 433.375/434.5 MHz (7 canaux)
Puissance émetteur	: 10mW
Portée	: >100m
Dimensions	: L 130 x H 206 x P134mm
Poids (sans alim)	: 0.26Kg

Une LED indique la mise au secteur du système.

## GENERALITES

Dimensions produit LxHxP	: 235 x 310 x 384 mm
Dimensions carton LxHxP	: 321 x 387 x 481 mm
Poids produit	: 7,4 Kg
Alimentation	: 230 V

**Code EAN** :8710101333915

(dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment)



# PHILIPS