

# Informações do software

Número da versão: 1.31.xxxx

---

## Vantagens:

1. A cobertura de estações de rádio da Internet, inclusive de estações da Dinamarca, foi ampliada.
  2. Agora suporta mais caracteres especiais para chave de criptografia WEP/WPA ao fazer uma conexão Wi-Fi.
  3. Não é mais necessário restaurar as configurações de fábrica do WACS7500 ao alternar a conexão com uma rede doméstica Wi-Fi criptografada para uma não-criptografada.
- 

## Como verifico a versão do software atual do dispositivo?

1. No modo ativo, pressione o botão **MENU** no controle remoto.
  2. Pressione ▲/▼ para selecionar as informações, pressione.
  3. Pressione ▲/▼ para realce Sistema e pressione OK, A versão do software é exibida da seguinte maneira: **Versão do FW x.xx.xxxx**.
- 

## Como atualizo o software do dispositivo?

Verifique se o software WADM fornecido está instalado no computador antes de atualizar o software. Caso ainda não tenha instalado esse software, baixe-o na página da Web atual; vá até a seção Software e drivers e clique no botão Download ao lado de **Device/Firmware Manager**.

1. Clique no botão **Download** para baixar no computador o software mais recente do dispositivo.
  2. Descompacte o arquivo baixado para obter o software.  
*Nota: NÃO renomeie esse arquivo para evitar falha na atualização do software.*
  3. Ligue o Micro System sem fio e conecte-o à sua rede doméstica.
  4. Execute o software WADM no computador e estabeleça uma conexão com o dispositivo.
  5. Na tela do WADM, selecione **Device Configuration**.
  6. Na tela Configuração do dispositivo, selecione **Atualização do firmware** e clique em **OK**.
  7. Clique em **Procurar** para selecionar o arquivo do software descompactado no computador.
  8. Clique em **Aplicar** para iniciar a atualização.
  9. Quando a atualização do software estiver concluída, você verá a mensagem “Êxito na atualização do firmware” e o dispositivo será automaticamente reiniciado.
- 

## Histórico de atualizações do software

Versão 1.28.xxxx: Lançamento inicial

Versão 1.30.xxxx:

- Entra no modo “UPnP” quando ligado..
  - Aperfeiçoamento da compatibilidade de reprodução em dispositivos USB.
  - Remove “Tempo de reprodução total” na tela de reprodução da rádio da Internet.
- 

Caso queira fazer comentários ou sugestões, acesse [www.streamiumcafe.com](http://www.streamiumcafe.com)