

# 软件信息

版本号: 1.31.xxxx

---

## 优点:

1. 扩大了互联网电台的覆盖率，包括丹麦电台。
  2. 进行 Wi-Fi 连接时，支持更多用于 WEP/WPA 密钥加密的特殊字符。
  3. 将加密的 Wi-Fi 家庭网络连接切换为非加密的连接时，WACS7500 无需再恢复为出厂设置。
- 

## 如何检查设备的当前软件版本??

1. 在活动模式下，按遥控器上的 **MENU** 按钮。
  2. 按 ▲/▼ 选择信息，然后按 **OK**。
  3. 按 ▲/▼ 以突出显示**系统**，然后按 **OK**。您将看到如 **FW 版本 x.xx.xxxx** 字样的软件版本。
- 

## 如何更新设备的软件?

在执行软件更新之前，请确保已在电脑上安装了随附的 WADM 软件。如果尚未安装软件，请从当前网页上，转到“软件和驱动程序”部分，然后在**设备/固件管理器**旁，点击“下载”按钮获取软件。

1. 单击**下载**按钮，将最新的设备软件下载到电脑上。
  2. 解压所下载的文件以获取软件文件。  
*注意：请不要重命名该文件，以免软件升级失败。*
  3. 启动无线微型系统，然后将其连接至家庭网络。
  4. 在电脑上运行 WADM 软件，与设备建立连接。
  5. 在 WADM 屏幕中，选择 **设备配置**。
  6. 在设备配置屏幕中，选择 **固件升级**，然后单击**确定**。
  7. 单击 **浏览**，在电脑上选择已解压的软件文件。
  8. 单击 **应用**，开始升级。
  9. 软件升级完成后，将弹出“固件升级成功”的消息，设备将重新启动。
- 

## 软件升级历史记录

版本 1.28.xxxx: 最初版本。

版本 1.30.xxxx:

- 启动时进入“UPnP”模式。
  - 改进了在 USB 设备上播放的兼容性。
  - 在网络电台播放屏幕上移除了“总播放时间”。
- 

如果您有意见/建议，请转至 [www.streamiumcafe.com](http://www.streamiumcafe.com)