

AQ6688

Autoreverse Stereo Radio-Cassettespeler

- *Digitale tuner met 20 voorkeurzenders.*
- *Inclusief stereo 'in-ear' hoofdtelefoon.*
- *Anti rolling mechanisme voor constante bandsnelheid.*
- *Snel vooruit en terug spoelen.*
- *Speelt 18 uur cassette (30 uur radio) op twee powerlife batterijen (R6).*
- *Aansluiting voor netadapter.*
- *Afmetingen (b x h x d): 115 x 90 x 33 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

- Directe kiezen van 10 middengolf en 10 FM voorkeurzenders.
- Diepe lage bas met Dynamic Bass Boost (2 standen).
- LED batterij conditie indicator.
- Reverse LCD technologie voor trendy witte display op blauwe achtergrond.
- Ingebouwde kwarts klok.
- Afneembare broekriemclip.

PRODUCTINFORMATIE

Golfbereiken

- FM band : 87,5 - 108 MHz
- Middengolf : 526,5 - 1606,5 kHz (571 - 187 m)

Antenne

- AM : ingebouwde ferroceptor
- FM : draadantenne via hoofdtelefoonsnoer

Cassettespeler

- Signaal/ruis verhouding : 43 dB
- Cassettesoort : ferro (type I)

Algemeen

Aansluitingen

- Stereo hoofdtelefoon : 3,5 mm plug
- Netadapter : 3 V ('-' aan centrale pen)

- Voeding : batterij 3 V (2 x 1,5 V Philips R6) met LED batterij indicator

- Gewicht : 180 gram (excl. batterijen)

