

简介

软件版本: **V7.16S**

优点:

1. 您的MCD900现已支持俄文，简体中文以及传统中文。
 2. 该USB硬盘驱动器（HDD）现在有一个“安全删除”功能。在删除硬盘驱动器之前，请按住遥控器上的“Home”按钮2秒钟。当该设备已停止并允许安全删除硬盘驱动器时，该MCD900将显示相应信息。
 3. 该硬盘扫描性能得到了提高。在第一次扫描了您的硬盘内容之后，硬盘只有在当您更改了内容之后才会进行重新扫描。（请注意-由于需进行后台处理，第一次对硬盘内容进行扫描可能需要较长的时间）。
 4. 提供快速变化的RDS文本的调频收音机的稳定性得到了改善。
-

软件版本验证程序

1. 在活动模式下，按遥控器上的 **SETTINGS** 按钮。
 2. 按向上或向下箭头选择“信息”，然后再次按向上或向下箭头。
 3. 按向上或向下箭头突出显示**软件版本**：此时显示屏将滚动以显示您的MCD900所具有当前软件版本。
-

如何更新设备的软件?

1. 从 www.p4c.philips.com 下载新固件图像
2. 解压缩下载的文件，并将内容复制到 **USB** 闪存（记忆棒），然后再复制到根目录。（**USB** 存储必须支持 **FAT-32** 文件格式）。**切勿重命名任何文件！**
3. 将 **USB** 记忆棒插入 **MCD900** 装置（插孔在装置背面）
4. 在活动模式下，按设备遥控器上的 **SETTINGS** 按钮。
5. 按下选择“**检查软件升级**”，然后按 **OK**。
6. 系统随后将检查 **USB** 记忆棒，看是否有可用的更新软件。
如果有更新的软件，屏幕将显示：
 您的产品有新的软件可用。
 是否要安装软件（请参阅手册了解有关条件）？
7. 单击“**是**”开始升级 **MCD900** 的固件。
8. 升级完成后，设备将重启，然后您可以重新使用设备。

软件更新历史记录

- **版本6.19S:** 第二次改进固件发布。
- **版本3.21S 或者 3.00S:** 初始版本。