

# Software-informatie

Versienummer: 1.31.xxxx

---

## Voordelen:

1. U kunt meer internetradiozenders, waaronder Deense zenders, ontvangen.
  2. Er worden meer speciale tekens ondersteund voor WEP/WPA-sleutelcodering bij WiFi-verbindingen.
  3. De fabrieksinstellingen van de WACS7500 hoeven niet meer te worden hersteld wanneer wordt overgeschakeld tussen een versleutelde en een niet-versleutelde verbinding met het WiFi-thuisnetwerk.
- 

## Hoe kan ik zien wat de softwareversie van het apparaat is?

1. Druk in de actieve modus op de knop **MENU** van de afstandsbediening.
  2. Druk op ▲/▼ aan selecteer **Informatie** en druk op **OK**.
  3. Druk op ▲/▼ aan markeer **Systeem** en druk op **OK**. De softwareversie wordt aangeduid als **FW version x.xx.xxxx**.
- 

## Hoe kan ik de software van het apparaat bijwerken?

Zorg ervoor dat de meegeleverde WADM-software op uw computer is geïnstalleerd voordat u de software bijwerkt. Als dit niet het geval is, download de software dan vanaf deze website: ga naar het gedeelte Software & drivers en klik op de downloadknop naast **Device/Firmware Manager**.

1. Klik op de downloadknop om de nieuwste apparaatsoftware naar uw computer te **downloaden**.
  2. Pak het gedownloade bestand uit om het softwarebestand te verkrijgen.  
*Let op: geef het bestand geen andere naam. Als u dat wel doet, kan het bijwerken van de software mislukken.*
  3. Schakel het draadloze microsysteem in en maak verbinding met uw thuisnetwerk.
  4. Voer de WADM-software uit op uw computer en maak verbinding met uw apparaat.
  5. Selecteer in het WADM-schermbild **Apparaatconfiguratie**.
  6. Selecteer in het scherm Apparaatconfiguratie **Firmware-upgrade** en klik op **OK**.
  7. Klik op **Bladeren** om het uitgepakte softwarebestand op uw computer te selecteren.
  8. Klik op **Toepassen** om de upgrade te starten.
  9. Wanneer de software-update is voltooid, wordt er een pop-upbericht weergegeven: Firmware-upgrade voltooid. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.
- 

## Geschiedenis van het upgraden van software

Versie 1.28.xxxx: Eerste versie

Versie 1.30.xxxx:

- "UPnP"-modus wordt gestart bij het opstarten.
  - Verbeterde afspelercompatibiliteit op USB-apparaat.
  - "Totale afspeeltijd" uit het afspeelschermbild voor internetradio verwijderd.
- 

Ga naar [www.streamiumcafe.com](http://www.streamiumcafe.com) als u vragen of opmerkingen hebt