

Informações do software

Número da versão: 1.31.xxxx

Vantagens:

1. A cobertura de estações de rádio da Internet, inclusive de estações da Dinamarca, foi ampliada.
 2. Agora suporta mais caracteres especiais para chave de criptografia WEP/WPA ao fazer uma conexão Wi-Fi.
 3. Não é mais necessário restaurar as configurações de fábrica do WAS7500 ao alternar a conexão com uma rede doméstica Wi-Fi criptografada para uma não-criptografada.
-

Como verifico a versão do software atual do dispositivo?

1. No modo ativo, pressione o botão **MENU** no controle remoto.
 2. Pressione ▲/▼ para selecionar as informações, pressione.
 3. Pressione ▲/▼ para realce Sistema e pressione OK, A versão do software é exibida da seguinte maneira: **Versão do FW x.xx.xxxx**.
-

Como atualizo o software do dispositivo?

Verifique se o software WADM fornecido está instalado no computador antes de atualizar o software. Caso ainda não tenha instalado esse software, baixe-o na página da Web atual; vá até a seção Software e drivers e clique no botão Download ao lado de **Device/Firmware Manager**.

1. Clique no botão **Download** para baixar no computador o software mais recente do dispositivo.
 2. Descompacte o arquivo baixado para obter o software.
Nota: NÃO renomeie esse arquivo para evitar falha na atualização do software.
 3. Ligue o Micro System sem fio e conecte-o à sua rede doméstica.
 4. Execute o software WADM no computador e estabeleça uma conexão com o dispositivo.
 5. Na tela do WADM, selecione **Device Configuration**.
 6. Na tela Configuração do dispositivo, selecione **Atualização do firmware** e clique em **OK**.
 7. Clique em **Procurar** para selecionar o arquivo do software descompactado no computador.
 8. Clique em **Aplicar** para iniciar a atualização.
 9. Quando a atualização do software estiver concluída, você verá a mensagem “Êxito na atualização do firmware” e o dispositivo será automaticamente reiniciado.
-

Histórico de atualizações do software

Versão 1.28.xxxx: Lançamento inicial

Versão 1.30.xxxx:

- Entra no modo “UPnP” quando ligado..
 - Aperfeiçoamento da compatibilidade de reprodução em dispositivos USB.
 - Remove “Tempo de reprodução total” na tela de reprodução da rádio da Internet.
-

Caso queira fazer comentários ou sugestões, acesse www.streamiumcafe.com