

Informazioni software

Numero versione: 1.31.xxxx

Vantaggi:

1. La copertura delle stazioni radio su Internet, incluse le stazioni della Danimarca, è stata ampliata.
 2. Sono supportati altri caratteri speciali per la crittografia con chiave WEP/WPA durante una connessione Wi-Fi.
 3. L'unità WAS7500 non deve più essere riportata alle impostazioni di fabbrica quando si passa da una connessione con una rete Wi-Fi domestica codificata a una non codificata.
-

Come si può verificare la versione software corrente del dispositivo?

1. In modalità attiva, premere il tasto MENU sul telecomando.
 2. Premere ▲/▼ per selezionare **Informazioni**, quindi premere **OK**.
 3. Premere ▲/▼ per evidenziare **Sistema** e premere **OK**. La versione software viene mostrata nel formato **FW version x.xx.xxxx**.
-

Come è possibile aggiornare il software del dispositivo in uso?

Verificare che il software WADM fornito sia installato sul computer prima dell'aggiornamento. Se il software non è stato ancora installato, scaricarlo dalla pagina Web, andando alla sezione Software e driver e facendo clic sul pulsante Download accanto a **Device/Firmware Manager**.

1. Fare clic sul pulsante **Download** per scaricare l'ultima versione software per il dispositivo sul proprio computer.
 2. Decomprimere il file scaricato.
Nota: NON rinominare il file per evitare problemi di aggiornamento software.
 3. Attivare il Wireless Micro System quindi collegarlo alla rete domestica.
 4. Eseguire il software WADM sul computer e stabilire una connessione con il dispositivo.
 5. Sulla schermata WADM, selezionare **Configurazione dispositivo**.
 6. Nella schermata Configurazione dispositivo, selezionare **Aggiornamento firmware** e fare clic su **OK**.
 7. Fare clic su **Sfoggia** per selezionare il file software scompattato sul computer.
 8. Fare clic su **Applica** per avviare l'aggiornamento.
 9. Quando l'aggiornamento software è concluso, compare il messaggio "Firmware Aggiornamento firmware completato" e il dispositivo si riavvia.
-

Cronologia aggiornamenti software

Versione 1.28.xxxx: versione iniziale

Versione 1.30.xxxx:

- Accesso alla modalità "UPnP" all'avvio.
- Miglioramento della compatibilità di riproduzione su dispositivi USB.

- Rimozione del "Tempo totale di riproduzione" nella schermata della radio via Internet.
-

Per commenti/suggerimenti, andare sul sito www.streamiumcafe.com