

Klokradio

AJ3220

Klokradio

- Twee wektijden.
- Groot LED display.
- Analoge tuner voor FM en middengolf.
- Ingebouwde 2,5" wide range luidspreker.
- Muziekvermogen 200 mW (MPO).
- Digitale klok met wekfunctie d.m.v. radio of zoemer.
- Eenvoudig instellen van alarm en tijd.
- Instelbare sleeptimer.



dual alarm



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Klok/alarm**

- Digitale klok met een grote rode LED display 23 mm hoog.
- Wekfunctie d.m.v. radio of zoemer.
- Twee wektijden met repeat alarm, schakelt het alarm voor 9 minuten uit.
- Sluimerfunctie (max. 60 minuten).
- 'Reset alarm' voor 24 uur.
- Back-up batterij voor het bewaren van alle instellingen wanneer de netspanning wegvalt.

Radio

- Analoge tuner voor FM en middengolf.
- Ingebouwde ferroceptor voor selectieve ontvangst van middengolfzenders.
- Draadantenne voor ontvangst van FM-zenders.

Versterker

- Ingebouwde 2,5" wide range luidspreker.
- Muziekvermogen 200 mW (MPO).

Meegeleverde accessoires

- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**Radio**

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| Golfbereiken | : MG 525 - 1606 kHz |
| | : FM 87,5 - 108 MHz |
| Tuner | : analoog voor MG en FM |
| Antenne | : ferroceptor antenne voor MG |
| | : draadantenne voor FM |

Versterker

- | | |
|-----------------|----------------|
| Continuvermogen | : 100 mW (RMS) |
| Muziekvermogen | : 200 mW(MPO) |

Algemeen

- | | |
|------------------------|--|
| Voeding | : 230 V, 50 Hz +/- 10% |
| Back-up batterij | : 1 x 9 V, Philips type 6F22
(niet meegeleverd) |
| Gewicht | : ca. 500 gram
(excl. back-up batterij) |
| Afmetingen (h x b x d) | : 53 x 185 x 148 mm |
| EAN code | : 87 10101 3764 55 |