

CONTROLS
<div><span><span>1</span></span> <b>DISPLAY</b> - zeigt Uhrzeit und Weckeinstellung an (kleines Display)</div> <div><span><span>2</span></span> <b>AL 1</b> - Wahl des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>3</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten aus</li> <li>- ändert die Helligkeit der Display-Beleuchtung</li> <li>- beendet die SLEEP-Funktion</li></ul></div> <div><span><span>5</span></span> <b>RADIO OFF / ALARM RESET</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- deaktiviert den Wecker für 24 Stunden</li> <li>- schaltet das RADIO aus / beendet die SLEEP-Funktion</li></ul></div> <div><span><span>6</span></span> <b>AL 2</b> - Wahl des Weckruf-Modus 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW</div> <div><span><span>7</span></span> <b>TUNING</b> - Einstellen der Radiostationen</div> <div><span><span>8</span></span> <b>BAND</b> - Wahl der FM-AM (MW oder LW) Wellenlänge</div> <div><span><span>9</span></span> <b>VOLUME</b> - Einstellen der Lautstärke</div> <div><span><span>10</span></span> <b>MINUTES</b> - Minuteneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>11</span></span> <b>SET ALARM 2</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 2</div> <div><span><span>12</span></span> <b>SET TIME</b> - Einstellen der Uhrzeit</div> <div><span><span>13</span></span> <b>SET ALARM 1</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 1</div> <div><span><span>14</span></span> <b>HOOR</b> - Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>15</span></span> <b>Antennenlitze</b> - verbessert den FM-Empfang</div> <div><span><span>16</span></span> <b>Elektrokabel</b> - zum Anschluß an das Stromnetz (Wechselstrom)</div> <div><span><span>17</span></span> <b>Batterie-Gehäuseklappe</b> - Für den Backup der Wecker-Speichereinheit Klappe öffnen und <b>3 x R6/UM3/AA</b> Batterien (nicht inbegriffen) einlegen</div> <div><span><span>18</span></span> <b>RESET</b> - drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert</div>

STRÖMNETZ UND DEMO-MODUS
<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>

Standby -Leistungsaufnahme  ..... .3W

BACKUP DER WECKER-SPEICHEREINHEIT
<p>Die Wecker-Speichereinheit ermöglicht es, daß die Weck- und Uhrzeiteinstellung im Fall einer Stromunterbrechung, z.B. Stromausfall, bis zu einem Tag gespeichert sind. Die Radiowecker- und Display-Beleuchtung schalten sich komplett aus.</p>

- Entfernen Sie die Batterieklappe und legen Sie **3 x R6/UM3/AA** Batterie (nicht inbegriffen) zum Backup des Wecker-Speichers ein.
- Setzen Sie die Batterieklappe wieder ein.

**Wollen Sie nur die Uhrzeit sehen:**

- Drücken Sie den Knopf **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS control**.
  - Die Zeitanzeige leuchtet für 10 Sekunden auf.

Sobald die Stromzufuhr wieder hergestellt ist zeigt das Display die korrekte Uhrzeit an.

<div><span><span>1</span></span> <b>Wahl</b> des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>2</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>3</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten aus</li> <li>- ändert die Helligkeit der Display-Beleuchtung</li> <li>- beendet die SLEEP-Funktion</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>AL 2</b> - Wahl des Weckruf-Modus 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW</div> <div><span><span>5</span></span> <b>TUNING</b> - Einstellen der Radiostationen</div> <div><span><span>6</span></span> <b>BAND</b> - Wahl der FM-AM (MW oder LW) Wellenlänge</div> <div><span><span>7</span></span> <b>VOLUME</b> - Einstellen der Lautstärke</div> <div><span><span>8</span></span> <b>MINUTES</b> - Minuteneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>9</span></span> <b>SET ALARM 2</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 2</div> <div><span><span>10</span></span> <b>SET TIME</b> - Einstellen der Uhrzeit</div> <div><span><span>11</span></span> <b>SET ALARM 1</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 1</div> <div><span><span>12</span></span> <b>HOOR</b> - Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>13</span></span> <b>Antennenlitze</b> - verbessert den FM-Empfang</div> <div><span><span>14</span></span> <b>Elektrokabel</b> - zum Anschluß an das Stromnetz (Wechselstrom)</div> <div><span><span>15</span></span> <b>Batterie-Gehäuseklappe</b> - Für den Backup der Wecker-Speichereinheit Klappe öffnen und <b>3 x R6/UM3/AA</b> Batterien (nicht inbegriffen) einlegen</div> <div><span><span>16</span></span> <b>RESET</b> - drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert</div>
--

<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>
---

BACKUP DER WECKER-SPEICHEREINHEIT
<p>Die Wecker-Speichereinheit ermöglicht es, daß die Weck- und Uhrzeiteinstellung im Fall einer Stromunterbrechung, z.B. Stromausfall, bis zu einem Tag gespeichert sind. Die Radiowecker- und Display-Beleuchtung schalten sich komplett aus.</p>

- Entfernen Sie die Batterieklappe und legen Sie **3 x R6/UM3/AA** Batterie (nicht inbegriffen) zum Backup des Wecker-Speichers ein.
- Setzen Sie die Batterieklappe wieder ein.

**Wollen Sie nur die Uhrzeit sehen:**

- Drücken Sie den Knopf **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS control**.
  - Die Zeitanzeige leuchtet für 10 Sekunden auf.

Sobald die Stromzufuhr wieder hergestellt ist zeigt das Display die korrekte Uhrzeit an.

<div><span><span>1</span></span> <b>Wahl</b> des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>2</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>3</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten aus</li> <li>- ändert die Helligkeit der Display-Beleuchtung</li> <li>- beendet die SLEEP-Funktion</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>AL 2</b> - Wahl des Weckruf-Modus 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW</div> <div><span><span>5</span></span> <b>TUNING</b> - Einstellen der Radiostationen</div> <div><span><span>6</span></span> <b>BAND</b> - Wahl der FM-AM (MW oder LW) Wellenlänge</div> <div><span><span>7</span></span> <b>VOLUME</b> - Einstellen der Lautstärke</div> <div><span><span>8</span></span> <b>MINUTES</b> - Minuteneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>9</span></span> <b>SET ALARM 2</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 2</div> <div><span><span>10</span></span> <b>SET TIME</b> - Einstellen der Uhrzeit</div> <div><span><span>11</span></span> <b>SET ALARM 1</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 1</div> <div><span><span>12</span></span> <b>HOOR</b> - Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>13</span></span> <b>Antennenlitze</b> - verbessert den FM-Empfang</div> <div><span><span>14</span></span> <b>Elektrokabel</b> - zum Anschluß an das Stromnetz (Wechselstrom)</div> <div><span><span>15</span></span> <b>Batterie-Gehäuseklappe</b> - Für den Backup der Wecker-Speichereinheit Klappe öffnen und <b>3 x R6/UM3/AA</b> Batterien (nicht inbegriffen) einlegen</div> <div><span><span>16</span></span> <b>RESET</b> - drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert</div>
--

<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>
---

RADIO
<div><span><span>1</span></span> Zum Einschalten des Radios drücken Sie einmal <b>RADIO ON / SLEEP</b></div> <div><span><span>2</span></span> Wählen Sie die gewünschte Wellenlänge unter Bedienung des <b>BAND</b>-Schalters.</div> <div><span><span>3</span></span> Regulieren Sie <b>TUNING</b>, um die gewünschte Station zu finden.</div> <div><span><span>4</span></span> Regulieren Sie <b>VOLUME</b> zur Einstellung der Lautstärke.</div> <div><span><span>5</span></span> Zum Ausschalten drücken Sie <b>RADIO OFF / ALARM RESET</b>.</div> <div><b>Zur Verbesserung des Empfangs:</b></div> <div>Für <i><b>FM</b></i> die Antennenlitze entrollen und ausrichten, um den bestmöglichen Empfang zu erzielen</div> <div>Für <i><b>AM (MW oder LW)</b></i> ist das Gerät mit einer eingebauten Antenne ausgestattet. Zum Ausrichten der Antenne ändern Sie die Position Ihres Radioweckers.</div>

STELLEN DES WECKERS
<div><span><span>1</span></span> <b>Wahl</b> des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>2</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>3</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten aus</li> <li>- ändert die Helligkeit der Display-Beleuchtung</li> <li>- beendet die SLEEP-Funktion</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>AL 2</b> - Wahl des Weckruf-Modus 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW</div> <div><span><span>5</span></span> <b>TUNING</b> - Einstellen der Radiostationen</div> <div><span><span>6</span></span> <b>BAND</b> - Wahl der FM-AM (MW oder LW) Wellenlänge</div> <div><span><span>7</span></span> <b>VOLUME</b> - Einstellen der Lautstärke</div> <div><span><span>8</span></span> <b>MINUTES</b> - Minuteneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>9</span></span> <b>SET ALARM 2</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 2</div> <div><span><span>10</span></span> <b>SET TIME</b> - Einstellen der Uhrzeit</div> <div><span><span>11</span></span> <b>SET ALARM 1</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 1</div> <div><span><span>12</span></span> <b>HOOR</b> - Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>13</span></span> <b>Antennenlitze</b> - verbessert den FM-Empfang</div> <div><span><span>14</span></span> <b>Elektrokabel</b> - zum Anschluß an das Stromnetz (Wechselstrom)</div> <div><span><span>15</span></span> <b>Batterie-Gehäuseklappe</b> - Für den Backup der Wecker-Speichereinheit Klappe öffnen und <b>3 x R6/UM3/AA</b> Batterien (nicht inbegriffen) einlegen</div> <div><span><span>16</span></span> <b>RESET</b> - drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert</div>

<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>
---

<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>
---

ABSTELLEN DES WECKERS
<div><span><span>1</span></span> <b>Wahl</b> des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>2</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>3</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten aus</li> <li>- ändert die Helligkeit der Display-Beleuchtung</li> <li>- beendet die SLEEP-Funktion</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>AL 2</b> - Wahl des Weckruf-Modus 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW</div> <div><span><span>5</span></span> <b>TUNING</b> - Einstellen der Radiostationen</div> <div><span><span>6</span></span> <b>BAND</b> - Wahl der FM-AM (MW oder LW) Wellenlänge</div> <div><span><span>7</span></span> <b>VOLUME</b> - Einstellen der Lautstärke</div> <div><span><span>8</span></span> <b>MINUTES</b> - Minuteneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>9</span></span> <b>SET ALARM 2</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 2</div> <div><span><span>10</span></span> <b>SET TIME</b> - Einstellen der Uhrzeit</div> <div><span><span>11</span></span> <b>SET ALARM 1</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 1</div> <div><span><span>12</span></span> <b>HOOR</b> - Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>13</span></span> <b>Antennenlitze</b> - verbessert den FM-Empfang</div> <div><span><span>14</span></span> <b>Elektrokabel</b> - zum Anschluß an das Stromnetz (Wechselstrom)</div> <div><span><span>15</span></span> <b>Batterie-Gehäuseklappe</b> - Für den Backup der Wecker-Speichereinheit Klappe öffnen und <b>3 x R6/UM3/AA</b> Batterien (nicht inbegriffen) einlegen</div> <div><span><span>16</span></span> <b>RESET</b> - drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert</div>

STROMNETZ UND DEMO-MODUS
<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>

SLEEP (SCHLAF)
<div><span><span>1</span></span> <b>Wahl</b> des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>2</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>3</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten aus</li> <li>- ändert die Helligkeit der Display-Beleuchtung</li> <li>- beendet die SLEEP-Funktion</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>AL 2</b> - Wahl des Weckruf-Modus 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW</div> <div><span><span>5</span></span> <b>TUNING</b> - Einstellen der Radiostationen</div> <div><span><span>6</span></span> <b>BAND</b> - Wahl der FM-AM (MW oder LW) Wellenlänge</div> <div><span><span>7</span></span> <b>VOLUME</b> - Einstellen der Lautstärke</div> <div><span><span>8</span></span> <b>MINUTES</b> - Minuteneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>9</span></span> <b>SET ALARM 2</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 2</div> <div><span><span>10</span></span> <b>SET TIME</b> - Einstellen der Uhrzeit</div> <div><span><span>11</span></span> <b>SET ALARM 1</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 1</div> <div><span><span>12</span></span> <b>HOOR</b> - Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>13</span></span> <b>Antennenlitze</b> - verbessert den FM-Empfang</div> <div><span><span>14</span></span> <b>Elektrokabel</b> - zum Anschluß an das Stromnetz (Wechselstrom)</div> <div><span><span>15</span></span> <b>Batterie-Gehäuseklappe</b> - Für den Backup der Wecker-Speichereinheit Klappe öffnen und <b>3 x R6/UM3/AA</b> Batterien (nicht inbegriffen) einlegen</div> <div><span><span>16</span></span> <b>RESET</b> - drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert</div>

- Entfernen Sie die Batterieklappe und legen Sie **3 x R6/UM3/AA** Batterie (nicht inbegriffen) zum Backup des Wecker-Speichers ein.
- Setzen Sie die Batterieklappe wieder ein.

**Wollen Sie nur die Uhrzeit sehen:**

- Drücken Sie den Knopf **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS control**.
  - Die Zeitanzeige leuchtet für 10 Sekunden auf.

Sobald die Stromzufuhr wieder hergestellt ist zeigt das Display die korrekte Uhrzeit an.

<div><span><span>1</span></span> <b>Wahl</b> des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>2</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>3</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten aus</li> <li>- ändert die Helligkeit der Display-Beleuchtung</li> <li>- beendet die SLEEP-Funktion</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>AL 2</b> - Wahl des Weckruf-Modus 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW</div> <div><span><span>5</span></span> <b>TUNING</b> - Einstellen der Radiostationen</div> <div><span><span>6</span></span> <b>BAND</b> - Wahl der FM-AM (MW oder LW) Wellenlänge</div> <div><span><span>7</span></span> <b>VOLUME</b> - Einstellen der Lautstärke</div> <div><span><span>8</span></span> <b>MINUTES</b> - Minuteneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>9</span></span> <b>SET ALARM 2</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 2</div> <div><span><span>10</span></span> <b>SET TIME</b> - Einstellen der Uhrzeit</div> <div><span><span>11</span></span> <b>SET ALARM 1</b><span> </span>: Zeiteinstellung Weckruf 1</div> <div><span><span>12</span></span> <b>HOOR</b> - Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers</div> <div><span><span>13</span></span> <b>Antennenlitze</b> - verbessert den FM-Empfang</div> <div><span><span>14</span></span> <b>Elektrokabel</b> - zum Anschluß an das Stromnetz (Wechselstrom)</div> <div><span><span>15</span></span> <b>Batterie-Gehäuseklappe</b> - Für den Backup der Wecker-Speichereinheit Klappe öffnen und <b>3 x R6/UM3/AA</b> Batterien (nicht inbegriffen) einlegen</div> <div><span><span>16</span></span> <b>RESET</b> - drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert</div>
--

<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>
---

UMWELTINFORMATION
<p>Wir haben die Verpackung auf ein Minimum reduziert unter ausschließlicher Verwendung von Papier und Pappe.</p> <p>Ihr Gerät besteht aus Materialien, die sich zum Recycling eignen, wenn es von einem hierauf spezialisierten Fachbetrieb <b>verantwortet wird</b>. <b>Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Batterien und Altermaterial.</b></p>

PROBLEMBESEITIGUNG
<div><span><span>1</span></span> Bei Auftreten von Fehlern überprüfen Sie erst die unten aufgelisteten Punkte bevor Sie das Gerät in Reparatur geben.</div> <div>Wenn es Ihnen trotz Befolgung dieser Hinweise nicht gelingt, das Problem zu beseitigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><i><b>WARNUNG:</b> Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren, da hierdurch die Garantie unwirksam wird. Öffnen Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht!</i></div>

<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>
---

<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>
---

<div><span><span>1</span></span> Prüfen Sie, ob die Stromeinheit auf <b>dem Typenschild am Boden des Geräts</b> Ihrem Stromnetz entspricht. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.</div> <div><span><span>2</span></span> Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Strom ist jetzt eingeschaltet. Das <b>Einschalt</b>-Display leuchtet kurz auf gefolgt vom <b>PHILIPS Demo-Modus</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt ununterbrochen über das Display.</li></ul></div> <div>Drücken Sie den <b>AL 2</b> Knopf während des Demo-Modus, um sich den Hahnenschrei anzuhören.</div> <div>Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie <b>SET TIME</b> oder <b>RADIO ON / SLEEP</b> bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten.</div> <div><span><span>3</span></span> Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</div>
---

Nederlands
<div><span><span>1</span></span> <b>Wahl</b> des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>2</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>3</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten lang uit</li> <li>- Verandert de helderheid van de schermverlichting</li> <li>- Stopt de SLEEP functie</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>RADIO OFF / ALARM RESET</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schakelt het active alarm 24 uur uit</li> <li>- Schakelt RADIO / SLEEP functie uit</li></ul></div> <div><span><span>5</span></span> <b>AL 2</b> - selecteert wekker 2 stand: OFF/ BUZZER / COCKCROW</div> <div><span><span>6</span></span> <b>TUNING</b> - stemt af op radiostations</div> <div><span><span>7</span></span> <b>BAND</b> - selecteert de FM-AM (MW of LW) golfllengte</div> <div><span><span>8</span></span> <b>VOLUME</b> - regelt de geluidsterkte</div> <div><span><span>9</span></span> <b>MINUTES</b> - regelt de minuten voor de klok- en wekkertijden</div> <div><span><span>10</span></span> <b>SET ALARM 2</b>: regelt de wekker 2 tijd</div> <div><span><span>11</span></span> <b>SET TIME</b>: regelt de tijd</div> <div><span><span>12</span></span> <b>SET ALARM 1</b>: regelt de wekker 1 tijd</div> <div><span><span>13</span></span> <b>HOOR</b>: regelt de uren voor de klok- en wekkertijden</div> <div><span><span>14</span></span> <b>Draadantenne</b> - verbeterd FM radio-ontvangst</div> <div><span><span>15</span></span> <b>Elektriciteit snoer</b> - voor aansluiting op het lichtnet</div> <div><span><span>17</span></span> <b>Batterijdeksel</b> - openen om <b>3 x R6/UM3/AA</b> batterijen (niet inbegrepen) voor het klokgeheugen te installeren</div> <div><span><span>18</span></span> <b>RESET</b> - indrukken indien het toestel / scherm op geen enkele knop reageert</div>

STROOMVOORZIENING EN DEMONSTRATIESTAND
<div><span><span>1</span></span> Controleer of de stroomvoorziening aangegeven op <b>het plaatje aan de onderkant van het toestel</b> geschikt is voor het plaatselijke lichtnet. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw winkelier of servicecentrum.</div> <div><span><span>2</span></span> Steek de stekker in het stopcontact om het toestel aan te schakelen. Het opstartscherm licht kort op, gevolgd door de <b>PHILIPS demonstratiestand</b>. <ul style="list-style-type: none"><li>→ <i><b>PH..IL..IPS</b></i> rollt continue over het scherm.</li></ul></div> <div>Druk in de demonstratiestand op knop <b>AL 2</b> om naar kukeleku-test te luisteren.</div> <div>Druk op <b>SET TIME</b> of <b>RADIO ON / SLEEP</b> alvorens de tijd te regelen of de radio aan te schakelen.</div> <div><span><span>3</span></span> Neem de stekker van het toestel uit het stopcontact om de stroomvoorziening volledig af te sluiten.</div>

<p>Stroomverbruik in stand-by <span> </span>.....<span> </span>.3W</p>
--

KLOKGEHEUGEN
<p>Dankzij het klokgeheugen blijven de ingestelde wekker- en klokstanden na een stroomstoring een dag lang bewaard. De volledige klokradio- en schermverlichting wordt uitgeschakeld.</p>

- Verwijder deksel van batterijkap en installeer **3 R6/UM3/AA** batterijen (niet inbegrepen) voor het klokgeheugen.

2 Sluit het batterijkap weer.

**Om alleen de klocktijd af te lezen:**

- Druk op de **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** knop.
- Het tijdsdisplay licht 10 seconden op.

Zodra er weer stroom is geeft het scherm de juiste tijd aan.

<div><span><span>1</span></span> <b>Wahl</b> des Weckruf-Modus 1: OFF/ RADIO</div> <div><span><span>2</span></span> <b>RADIO ON / SLEEP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktiviert den Schlafmodus und stellt die Schlafzeit ein</li> <li>- schaltet das Radio an</li></ul></div> <div><span><span>3</span></span> <b>REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- schaltet den Wecker für 8 - 9 Minuten lang uit</li> <li>- Verandert de helderheid van de schermverlichting</li> <li>- Stopt de SLEEP functie</li></ul></div> <div><span><span>4</span></span> <b>RADIO OFF / ALARM RESET</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schakelt het active alarm 2</li></ul></div>
---