

Philips
具動態低音增強效果的
CD 音響



AZI505



直接選擇曲目和電台

想要輕鬆精準的控制您的音樂！AZI505 可攜式數位選台器，含 40 組預選功能，讓您能夠輕鬆快速的品味您最愛的音樂。

簡單易用，精細控制

- 選取曲目或無線電台的簡易存取鍵盤
- 數位選台，含預選功能
- 立體聲耳機插孔
- 遙控器

令人驚豔的音效

- 超重低音加強系統帶來更低沈有力的低音
- 低音反射式喇叭給您更深沉有力的重低音

您所需的一切

- CD-R 和 CD-RW 相容播放機
- CD 隨機播放 / 自訂曲目播放 / 重複播放

PHILIPS

技術規格

音效

- 喇叭類型: 低音反射式喇叭系統
- 輸出功率 (RMS): 2X1 瓦
- 音效系統: 立體聲
- 喇叭直徑: 4 吋
- 加強音效: 超重低音加強系統
- 音量控制: 音量控制增加 / 減少

喇叭

- 內建喇叭: 2
- 結束: 金屬
- 喇叭類型: 喇叭

音效播放

- 光碟播放模式: 搜尋下一首 / 前一首曲目, 快速快轉 / 倒帶, 隨機播放, 重複播放
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW
- 載入器類型: Top
- 可設定曲目: 20

調諧器 / 接收 / 傳輸

- 天線: AM 天線, FM 天線
- 自動數位選台: 是
- 全頻道頻段: FM, MW

方便

- 顯示類型: LCD
- 播放數位: 4
- 遙控器: 遙控器

連線

- 耳機: 3.5 mm

配件

- 內含配件: AC 電源線, 使用者手冊, 產品保證書
- 遙控器: 14 鍵

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 475 x 211 x 260 mm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 405 x 162 x 232 mm
- 重量: 3.2 kg
- 產品含包裝重量: 3.9 kg

電源

- 電池電壓: 1.5 V
- 主電源: 是
- 電池數量: 6
- 電池類型: LR14

產品特點

簡易存取鍵盤

這款簡易存取鍵盤為行動電話式的數字按鍵, 是可簡單用手操作的工具, 以選取曲目、無線電台收音機預設或調頻。十個數字鍵位在產品前方, 只需單鍵就能進行選取及設定的操作。若要選取一個特定的曲目或選擇調頻預設, 只需使用按鍵輸入曲目編號或預設號碼。若要收聽您最愛的無線電台只要鍵入頻率即可。簡易存取鍵盤能協助您選取特定曲目、調頻預設, 或是您最愛的無線電台。

數位選台, 含預選功能

CD 隨機播放 / 自訂曲目播放 / 重複播放

CD-RW 相容

CD-RW 相容表示您的音響裝置可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的, 可以在任何 CD 播放機上播放, 而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複覆寫, 只能在相容的 CD 播放機上播放。CD-RW 相容播放機的雷射讀取頭和 CD 解碼器電路經過特殊設計, 可以讀取 CD-RW 特殊的相位變更燒錄層, 保證 CD 音響系統隨時可以播放您在家中錄製的光碟。

超重低音加強系統

有了超重低音加強系統, 只要輕輕一按, 就能強調音樂的低音部分, 不管大聲小聲, 低音都能完美無缺。音量小的時候, 最低的低音常常聽不到, 這個時候, 您可以開啟超重低音加強系統, 即使將音量調小, 還是可以持續享受最佳音效。

低音反射式喇叭系統

低音反射式喇叭系統運用輕薄的喇叭音箱系統, 讓您體驗深沉的重低音。它與傳統喇叭音箱系統不同, 加入了重低音管, 會對照低音喇叭調準聲音, 改善系統的低頻反應, 以產生更深沉的操控低音, 減少失真。系統運作的方式與傳統低音喇叭相同, 亦即引起低音管內的空氣共鳴以產生震動, 結合低音喇叭的回應, 系統便會延伸整體的低頻音效, 創造出全新的重低音境界。

立體聲耳機插孔

遙控器



發行日期 2006-07-07

版本: 1.0

12 NC: 9073 101 00259
EAN: 87 10895 73381 6

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

www.philips.com