

Nederlands

Belangrijk

- Lees de gebruiksaanwijzing goed en bekijk alle tekeningen voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage dat op de stekker is vermeld, overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- Laad het apparaat vóór het eerste gebruik geheel op.
- Regelmatig schoonmaken verzekert u van de beste resultaten en geeft uw apparaat de langste levensduur.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schuurdoekjes, alcohol, benzine of acetone voor het schoonmaken.
- Houd er uw volle aandacht bij, wanneer u nog niet met het apparaat vertrouwd bent. Haast u niet. Maak rustige, soepele bewegingen.
- Gebruik de haarknipper niet voor oieren.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt nat.
- Leg zet het apparaat niet op een zeer warme plaats of in het zonlicht.
- Houd de haarknipper uit de buurt van kinderen.
- De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
- Als u te zijner tijd het apparaat afdankt, zorgt u er dan voor dat de batterij niet in het normale huishuis terechtkomt, maar ingevoerd wordt in een door de overheid daartoe aangewezen plaats. (Zie het hoofdstuk "Milieu".)

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A** Opzetkam (instelbaar voor diverse haarlengtes, afneembaar)
- B** Tondeuse (afneembaar)
- C** Ontgrendelknop voor snijlengte-instelling (indrukken en schuiven)
- D** Aan/uitschakelaar
 - I** = Aan
 - O** = Uit
- E** Controlelampje "Opladen"
- F** Aansluitpunt voor apparaatstekker (laag voltage, gelijkstroom)
- G** Appliance plug (low-voltage DC)
- H** Stekker voor netstroom met ingebouwde transformator
- I** Borstel
- J** Schaar
- K** Kam

Opladen voor snoerloos gebruik

- De haarknipper kan worden opgeladen (en gebruikt) bij temperaturen tussen +15 °C en +35 °C.
- De batterij is na ongeveer 12 uur geheel opladen. U kunt het apparaat zonder gevaar langer aangesloten laten. Maar als u zich wilt verzekeren van de maximale levensduur van de oplaadbare batterij, laadt u deze niet langer dan 24 uur op.
- Wij adviseren u het apparaat niet op netstroom te gebruiken wanneer de batterij geheel is opladen. Wanneer u tijdens het gebruik merkt dat het apparaat minder vermogen krijgt, sluit het dan eenvoudig aan op het stopcontact en gebruik het direct op netstroom. (Zie ook hoofdstuk "Tips".)
- Schakel de haarknipper uit (fig. 2).
- Steek het apparaatstekker stevig in het aansluitpunt (fig. 3).
- Steek de stekker in het stopcontact (fig. 4). Het controlelampje "Opladen" gaat nu branden. Dit geeft aan dat de batterij wordt opladen.
- Wanneer de batterij geheel is opladen, kunt u het apparaat ongeveer 35 minuten snoerloos gebruiken.
- Als u het apparaat geruime tijd niet heeft gebruikt (een maand of langer), laadt het dan voor het gebruik geheel op.

Gebruiken wanneer de batterij leeg is

- Schakel de haarknipper uit (fig. 2).
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact (fig. 3 en 4).
- Wacht enkele seconden. (Als de batterij geheel leeg is: wacht ongeveer een minuut.)
- Schakel in (fig. 5) en gebruik de haarknipper direct op netstroom.

De haarknipper voor gebruik gereedmaken

Afhankelijk van de toepassing, kunt u de haarknipper gebruiken met of zonder de opzetkam.

Als de opzetkam op zijn plaats is gezet, kunt u deze op 7 snijlengtes instellen.

U kunt de opzetkam verschuiven als u de ontgrendelknop ingedrukt houdt. Zodra u de knop los laat, wordt deze vastgezet in de gekozen stand.

Knippen met opzetkam

- Stel de gewenste snijlengte in (fig. 6). Houd de ontgrendelknop ingedrukt (1) en schuif (2) hem in een van de 7standen.
- Laat dan de knop los.

Knippen zonder opzetkam

- Houd de ontgrendelknop ingedrukt en trek de opzetkam van het apparaat (fig. 7).

Tips

- Vooral wanneer u het apparaat gebruikt zonder de opzetkam: maak beheerde bewegingen. Raak het haar niet aan.
- Verwijder de opzetkam (fig. 7).
- Trek met behulp van een kam telkens een plukje haar omhoog (fig. 26) of houd het plukje tussen twee vingers vast (fig. 27).
- Beweg de kam of de vingers door het haar totdat alleen het gedeelte dat u wilt afknippen nog uitsteekt.
- Knip het haar boven de kam of de vingers af. Ga op deze manier steeds verder, waarbij u van de voorzijde van het hoofd naar achteren toe werkt. Naarmate u verder naar achteren toe werkt, kunt u het haar geleidelijk korter maken. Om de lengte van het haar te bepalen kunt u een al afgeknipt stuk als

- ingesteld.
- Als de snelheid van het knippen vermindert, kan het nodig zijn de tondeuse te verwijderen en schoon te maken. Zie ook het gedeelte: "Schoonmaken: na elk gebruik".
- Schakel het apparaat altijd uit na gebruik. Wij raden u aan meteen na gebruik de tondeuse schoon te maken en het apparaat weer op te laden.

Schoonmaken: na elk gebruik

- Schakel het apparaat uit (fig. 2).
- Verwijder de tondeuse (fig. 13).
- Borstel de tondeuse en de binnenzijde van het apparaat schoon (fig. 14).
- Om de tondeuse weer op zijn plaats te zetten, haakt u deze vast aan de behuizing zoals afgebeeld (fig. 15) en drukt u tot u "Klik" hoort (fig. 16).

Tondeuse vervangen

- Gebruik uitsluitend een originele Philips tondeuse om een beschadigde of versleten tondeuse te vervangen.

Milieu

- Vervrijder de ingebouwde oplaadbare batterij als u het apparaat te zijner tijd afdankt.
- N.B.: U kunt het apparaat ook naar een Philips Service Centrum brengen: daar verzorgen мы dit graag voor u.

- Neem eerst de stekker uit het stopcontact.
- Voor dat u de batterij verwijdert, dient deze geheel leeg te zijn.

- Laat het apparaat werken totdat de motor stopt (fig. 17).
- Verwijder de tondeuse (fig. 13).

- Verwijder de metalen klem met behulp van een schroevendraaier (fig. 18).
- Draai de Schroef aan de achterzijde van het apparaat los en open vervolgens de printplaat (fig. 19).

- Haal de batterijhouder uit het apparaat en verwijder de printplaat uit de batterijhouder (fig. 20).
- Steek de schroevendraaier in de spleet van de printplaat (gemarkerd met een pijl) en druk de schroevendraaier naar beneden tot een deel van de printplaat afbrekt (fig. 21).
- Verwijder de batterij met behulp van een schroevendraaier uit het kunststof gedeelte (fig. 22).

- U kunt de batterij herkennen aan symbol (fig. 23).
- Sluit het apparaat niet meer aan nadat het is geopend.

Kniptips

Algemeen

- Zorg ervoor dat de haarknipper schoon en opladen is.
- Laat de persoon die u gaat knippen zodanig zitten dat de bovenkant van zijn/haar hoofd op uw borsthoge is. Doe een handdop om zijn/hair hals.
- Voor dat u begint met knippen, kamt u het haar goed uit. Zorg ervoor dat er geen klitten in het haar zitten. Het is niet nodig het haar voor het knippen te wassen.
- Om beheert te kunnen knippen en een glad resultaat te bereiken, houdt u de haarknipper omlaag ten opzichte van de hand.
- De beste resultaten bereikt u met de haarknipper als het haar droog is.
- Bij het knippen van (half-)lang haar raden wij aan boven een kam te knippen, of het haar tussen de vingers te houden zoals beschreven in gedeelte "Knippen boven de kam of vingers".
- Om kort haar weer goed in model te brengen, kan het al voordeel zijn wanneer u het aan de zijkanten en aan de achterkant wat korter maakt.
- Houd regelmatig even op met knippen. Kam het haar dan uit en controleer de voorlopige resultaten.

Knippen met opzetkam (voor 4-21 mm haarlengte)

- Begin met de stand voor de grootste haarlengte (d.i. stand 7). Nadat u zichzelf vertrouwd heeft gemaakt met het product en er wat ervaring mee heeft opgedaan, kunt u de definitieve haarlengte kiezen.
- U kunt zeven haarlengtes instellen (zie fig. 6).

Stand	Haarlengte (mm)
7	21
6	18
5	15
4	13
3	10
2	7
1	4

- Voor dat u begint te knippen, kamt u het haar zo dat het natuurlijk valt.

- In het algemeen is het aan te raden bij de nek te beginnen en naar de bovenkant van het hoofd toe te werken (fig. 23).

- Houd de haarknipper met de vlakke zijde van de opzetkam naar het hoofd toe gericht. Beweeg het apparaat langzaam omhoog en vervolgens van het hoofd af.

- Knip het haar aan de zijkanten en aan de achterkant van het hoofd op dezelfde wijze (fig. 24, 25).

- Als u het haar aan de zijkanten en aan de achterkant korter wilt knippen dan aan de bovenzijde, schakel dan over op een lagere stand en ga door met knippen tegen de richting van de haargroeいn.

Knippen boven de kam of vingers

- Als u het haar wilt knippen tot een lengte van meer dan 21 mm, kunt u de "Knippen boven de kam"-methode toepassen.
- Verwijder de opzetkam (fig. 7).
- Trek met behulp van een kam telkens een plukje haar omhoog (fig. 26) of houd het plukje tussen twee vingers vast (fig. 27).
- Beweeg de kam of de vingers door het haar totdat alleen het gedeelte dat u wilt afknippen nog uitsteekt.
- Knip het haar boven de kam of de vingers af. Ga op deze manier steeds verder, waarbij u van de voorzijde van het hoofd naar achteren toe werkt. Naarmate u verder naar achteren toe werkt, kunt u het haar geleidelijk korter maken. Om de lengte van het haar te bepalen kunt u een al afgeknipt stuk als

- referentie nemen.
- Kam het haar steeds opnieuw om afgeknipt haar te verwijderen en de kapsel te controleren op onregelmatig geknipt stukken.

Contour aanbrengen

- Kam het haar.
- Verwijder de opzetkam (fig. 7).
- Om een gelijkmatige haarlengte in de nek te verkrijgen, knip u het haar zoals in fig. 28 wordt getoond. Houd het apparaat hierbij in omgekeerde stand lichtjes tegen het haar aan. Beweeg het dan met overlappende stukken een aantal keren in de richting van de nek (fig. 29).
- Knip de zijkanten van het hoofd op dezelfde manier (fig. 30).
- Om het haar dicht bij de oren te knippen, zet u één hoek van de tondeuse op het haar. Zorg ervoor dat de tanden op veilige afstand van de oren zijn (fig. 31). Breng langzaam en behoedzaam de gewenste contour van het kapsel aan (fig. 32).

Crew cut (fig. 33)

- Gebruik uitsluitend een originele Philips tondeuse om een beschadigde of versleten tondeuse te vervangen.

Milieu

- Vervrijder de ingebouwde oplaadbare batterij als u het apparaat te zijner tijd afdankt.

N.B.: U kunt het apparaat ook naar een Philips Service Centrum brengen: daar verzorgen мы dit graag voor u.

Neem eerst de stekker uit het stopcontact.

- Voor dat u de batterij verwijdert, dient deze geheel leeg te zijn.
- Laat het apparaat werken totdat de motor stopt (fig. 17).

- Verwijder de tondeuse (fig. 13).

- Verwijder de metalen klem met behulp van een schroevendraaier (fig. 18).

- Draai de Schroef aan de achterzijde van het apparaat los en open vervolgens de printplaat (fig. 19).

- Haal de batterijhouder uit het apparaat en verwijder de printplaat uit de batterijhouder (fig. 20).

- Steek de schroevendraaier in de spleet van de printplaat (gemarkerd met een pijl) en druk de schroevendraaier naar beneden tot een deel van de printplaat afbrekt (fig. 21).

- Verwijder de batterij met behulp van een schroevendraaier uit het kunststof gedeelte (fig. 22).

- U kunt de batterij herkennen aan symbol (fig. 23).

Sluit het apparaat niet meer aan nadat het is geopend.



Dansk

Important

- Læs brugsanvisningen grundigt og se godt på illustrationerne, før maskinen tages i brug.
- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man kontrollere, om spændingen på stikket svarer til netspændingen.
- Maskinen skal oplades fuldstændigt, før den bruges for første gang.
- Man opnår de bedste resultater, og maskinen holder længere, hvis den holdes ren.
- Til rengøring må der ikke bruges skuremidler eller skurende klude, sprit, benzin eller acetone.
- Hvis man ikke har været sikker på maskinen, skal man passe godt på. Brug ikke for hurtige bevægelser men roligé og blide bevægelser.
- Hårlipperen må ikke bruges ved dyr.
- Sørg for, at maskinen ikke bliver våd.
- Maskinen må ikke lægges eller sættes et meget varmt sted, f.eks. i direkte sollys.
- Hårlipperen skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Undlad at bruge hårlipperen, hvis huden er inficeret.
- Det indbyggede, opladelige batteri indeholder stoffer, der kan være miljøskadelige.
- Når maskinen er til sin tid er slidt op, må batteriet ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på et af myndighederne anviset sted. (Se kapitel "Miljø".)

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Klippekam (justerbart til forskellige hårslængder, aftagelig)
- B** Klippeheden (kan tages af)
- C** Knap til indstilling af klippekamslængde (trykkes ind og forslydes)
- D** Tænd/sluk knap
- E** Tænd/sluk
- F** Kontrollampe "Opladning"
- G** Bønsing til maskinstik (lavspænding, jævnstrøm)
- H** Stik til maskine (lavspænding, jævnstrøm)
- I** Borste
- J** Saks
- K** Kam

Opladning for trådløs brug

- Hårlipperen kan oplades (og bruges) ved temperaturer på mellem +15 °C og +35 °C.
- Efter ca. 12 timer er batteriet ladet op. Man kan roligt lade maskinen være tilsluttet i længere tid, men hvis man vil være sikker

Norsk

Viktig

- Les bruksanvisningen nøyde og studer alle illustrasjonene før apparatet tas i bruk.
- Før apparatet kobles til strømnettet, kontrolleres at spenningen som er angitt på kontakten kommer overens med spenningen på nettet i ditt hjem.
- Apparatet lades helt opp før det tas i bruk for første gang.
- Regelmessig rengjøring garanterer optimalt resultat og sikrer lengst mulig levetid for apparatet.
- Bruk ikke skuremidler og skuresvamper, alkohol, bensin, eller acetoin til rengjøringen.
- Vær oppmerksom så lenge du ikke er vant til å bruke apparatet. Ta det med ro. Bruk rolig og lette bevegelser.
- Bruk ikke hårklipperen på dyr.
- La ikke hårklipperen bli våt.
- Plasser ikke apparatet på meget varme steder eller i direkte sollys.
- Hold hårklipperen utenfor barns rekkevidde.
- Bruk ikke hárklipperen hvis huden er infisert.
- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet.
- Når du ønsker kaster apparatet, forsikre deg da om at batteriet ikke harver blant det vanlige avfall, men levereres som spesialavfall på et dertil egnet avfallsdepot (se avsnittet "Miljø").

Generell beskrivelse (fig. 1)

- Klippekam** (justerbart til forskjellig hårlengde, avtagbar)
- Klippehett** (avtagbar)
- Klippehett-kontroll** (trykk inn og skyv)
- På/Avt**
- Kontrollamp "Oppladning"**
- Kontakt for ladeledning (lavspennning, likestrøm)**
- Plugg for ladeledning (lavspennning, likestrøm)**
- Støpsel med innebygd transformator**
- Børste**
- Saks**
- Kam**

Oppladning for trådløs bruk

- Hárklipperen kan lades (og brukes) ved temperaturer mellom +15 C og +35 C.
- Batteriet er ferdig ladet etter ca. 12 timer. Du kan prøve at apparatet være koblet til lenger. Men hvis du vil sikre lengst mulig levetid for det oppladbare batteriet, må du ikke lade det opp i mer enn 24 timer.
- Vi anbefaler at du ikke bruker apparatet koblet mot strømnettet så lenge batteriet er ladet. Når du merker at effekten avtar under bruk, kan du simpelet koble apparatet til strømnettet ved hjelp av ladeledningen (Se også avsnittet "Tips").
- Slå av hárklipperen (fig. 2).
- Stikk pluggen godt inn i kontakten for ladeledningen (fig. 3).
- Stikk støpslet i stikkontakten (fig. 4).
- Kontrollampen "Oppladning" lyser nå. Dette betyr at batteriet lades.
- Når batteriet er ferdig ladet, kan du bruke apparatet trådløst i ca. 35 min.
- Når du ikke har brukt apparatet på en god stund (en måned eller lenger), må du lade det opp for bruk.

Bruk ved utløftet batteri

- Slå av hárklipperen (fig. 2).
- Koble apparatet til strømnettet (fig. 3 og 4).
- Vent i noen sekunder. (Hvis batteriet er helt utløftet: vent i ca. 1 minutt.)
- Slå på apparatet (fig. 5) og bruk det direkte på netstrøm.

Klargjøring av hárklipperen før bruk

- Avhengig av hva som skal gjøres, kan du bruke apparatet med eller uten den avtagbare kammen. Hvis klippekammen er montert, kan den stilles inn i 7 klippekontrollen. Du kan justere klippekammen ved å trykke ned klippehett-kontrollen. Når du sliper klippehett-kontrollen, løses den i den valgte posisjonen.

- Klippe med klippekam**
- Still inn ønsket klippehett (fig. 6). Hold klippehett-kontrollen nede (1) og skyv (2) den til en av de sju posisjonene. Slipp knappen.
- Klippe uten klippekam**
- Hold klippehett-kontrollen nede og ta av klippekammen (fig. 7).

Tips

- Spesielt ved bruk uten den avtagbare klippekammen: bruk forsiktige bevegelser. Berør hårlet lett med hárklipperen.
- Rist (fig. 8) og/eller skyv (fig. 9) hårene vekk fra klippekammen med jevne mellomrom.
- Under klipping med den avtagbare kammen: ta av kammen (fig. 10) hvis mye hår har samlet seg i kammen og fjern det ved å riste (fig. 11) og/eller ved å blæse (fig. 12). For du fortsetter å klippe, forsikre deg om at du har stilt inn på riktig klippelempen.
- Hvis klippehastigheten avtar, kan det være på tide å fjerne og rengjøre klippehettene. Se også avsnittet "Rengjøring: etter bruk".
- Slå alltid av apparatet etter bruk. Det anbefales å rengjøre klippehettene og lade opp batteriet rett etter bruk.

Rengjøring: etter bruk

- Slå av apparatet (fig. 2).
- Fjern klippehettene (fig. 13).
- Bruk børsten til å rengjøre klippehettene og innsiden av apparatet (fig. 14).
- Før å sette klippehettene på plass igjen, hekter du den fast på apparatet som vist (fig. 15) og du trykker den på plass til du hører et klikk (fig. 16).
- Byte av klippehett**
- Bruk kun en original Philips klippehett når du bytter ut en skadet eller slitt klippehett.
- Miljø**
- Ta ut det oppladbare batteriet når du med tiden kaster apparatet.
- NB. Du kan også leve opp apparatet på Philips Service Center, hvor man gjerne hjelper deg med dette.
- **Ta støpslet ut av stikkontakten.**
- **Før du fjerner batteriet, må det være helt utløftet.**
- La apparatet gå til motoren stopper (fig. 17).
- Fjern klippehettene (fig. 13).
- Fjern metallbøylen ved hjelp av en skrutrekker (fig. 16).
- Løsne skrua på baksiden av apparatet med en skrutrekker og løpe selve apparatet (fig. 19).
- Ta ut batteriholderen og fjern komponentplatene fra batteriholderen (fig. 20).
- Stikk skrutrekkeren inn i åpningen på komponentplatene (markert med en pil) og press skrutrekkeren ned til en del av komponentplatene brekker av (fig. 21).
- Ta batteriet ut av plastdelen ved hjelp av en skrutrekker (fig. 22).
- Batteriet kan kjennes igjen ved å se etter merket ☺.
- Koble ikke til apparatet etter at du har åpnet det.**

Svenska

Viktig

- Läs bruksanvisningen noggrant och se alla illustrationer innan du börjar använda apparaten.
- Kontrollera innan du ansluter apparaten att spänningen som anger på kontakten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.
- Ladda upp apparaten helt innan du använder den för första gången.
- Regelmässig rengöring garanterar bästa resultat och ger apparaten optimal livslängd.
- Använd inte skurmedel, skurkardar, alkohol, bensin eller acetoin för rengöring.
- Var uppmärksam i början innan du har varit vid apparaten. Håll inte för bråttom. Gör lugna och smidiga rörelser.
- Använd inte hárklippningsmaskinen på djur.
- Se till att apparaten inte är våt.
- Lägg aldrig apparaten på en mycket varm plats eller i direkt solljus.
- Ved klippingen av kort hår kan det vara tillräckligt att stötta håret med fingrarna.
- Ta pauser med jevne mellomrom och njem häret för att kontrollera resultatet så långt
- Klippling med klippekam**
(För en hårlängde på 4-21 mm)
 - Begynn med ställningen för starkt hårlängd (dvs. Ställ 7). Efter du har blitt vant till att klippe hárklipperen och har fått litт erfaring, kan du välge den definitiva hårlängden.
 - Man kan inställa 7 hårlängder (se fig. 6).

Allmän beskrivning (fig. 1)

- Kamtilsats** (inställbar för olika hårlängder, avtagbar)
- Klippe (avtagbar)**
- Spärknapp för inställning av klipplängden (tryck in och skjut)**
- På/Avt**
- Kontrollampa "Uppladdning"**
- Anslutningspunkt apparatkort (lägspråning, likström)**
- Kontaktkontakt (lägspråning, likström)**
- Kontakt för nätspänning med inbyggd transformator**
- Börste**
- Sax**
- Kam**

Uppladdning för sladdlös användning

- Hárklipplingsmaskinen kan laddas upp (och användas) vid temperaturer mellan +15 C och +35 C.
- Efter ca. 12 timmar är batteriet helt uppladdat. Du kan ha apparaten ansluten längre utan någon risk, men om du vill försäkra dig om maximal livslängd för det uppladdningsbara batteriet, bör det inte laddas längre än 24 timmar.
- Vi rekommenderar att du inte använder apparaten på nätspänning medan batteriet är helt uppladdat. Om du under användning märker att apparaten får mindre effekt, kan dubara ansluta den på vägguttaget och använda den direkt från nätet. (Se även avsnitt "Tips").

- Stäng av hárklippningsmaskinen (fig. 2).
- Stick i apparatens kontakt ordentligt i anslutningspunkten (fig. 3).
- Anslut kontakten till vägguttaget (fig. 4).

- Klippling av kontur**
 - Kjem häret.
 - Fjern klippekammen (fig. 7).
 - För å få jevn hårlängde i nakken, klipper du häret som vist i fig. 28. Apparaten holdes nätt mot häret i omvänt stilling. Beveg apparaten nedan ganger motnakken med bevegelser som överläpper hverandre (fig. 28).
 - Klipp häret på sidan av hodet på samma måte (fig. 30).
 - När du klipper vid ören settar du ett hjärne av härlipperen mot häret. Pass på att tennene är i god avstånd från ören (fig. 31). Lag den ønskede konturen långsamt och försiktigt (fig. 32).

Crew cut (fig. 33)

- Iställ häret i samme retning som det vokser.
- Inställ hårlängden på ställing 7 (maximalt längde). Klipp häret från nacken och mot kronen (fig. 34).
- Klipp sidene av hodet med vertikale bevegelser som överlägger varandra (fig. 35) parallell med sidene av hodet. Hold den låte sidan av klippekammen mot häret. Beveg hárklipperen långsamt gjennom häret, og pass på att häret överst på hodet ikke klippes..
- Om nödvändig sättar häret i kammen och nedster på sidene i en lavare stilling (f.eks. 3 eller 4).
- För å få en såkallt "flat top look" klipper du häret överst på hodet längs en kam eller langs fingrene (fig. 36 och 37). Apparaten brukas då ute i klippekammen. Se også beskrivelsen "Klippling längs en kam eller fingrene".
- Bearbeid till slut konturen, se beskrivelsen "Klipping av kontur".

Short cut

- Kjem häret i samme retning som det vokser.
- Inställ den enskilda hårlängden för sidene och baksiden av hodet.
- Klipp sidene och baksiden av hodet med vertikale bevegelser som överlägger varandra (fig. 38). Hold den låte sidan av klippekammen mot häret. Beveg hárklipperen långsamt gjennom häret, og pass på att häret överst på hodet ikke klippes..
- Innställ den enskilda hårlängden överst på hodet.
- Klipp häret överst på hodet (fig. 39). Begynn foran och gå mot kronen. Håll den låte sidan av klippekammen mot häret.
- For a bearbeida konturen brukas apparatet uten klippekammen mot häret.
- För att klipplingen ska bli bra behöver du klippehettens sätt att sidorna och baksidan är lika.

Byte av klippehett

- Bruk kun en original Philips klippehett när du bytter ut en skadet eller slitt klippehett.
- Miljø**
- Ta ut det oppladbare batteriet när du med tiden kaster apparatet.
- NB. Du kan også leve opp apparatet på Philips Service Center, hvor man gjerne hjelper deg med dette.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Tips

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställas in på 7 hårlängd.
- Kamtilsatsen ska skjutas med spärknappen nedtryckt. När knappen släpps sätts den fast i det valda läget.

Ansning

- Se till att du gör kontrollerade rörelser med apparaten, framför allt när du använder den utan kamtilsats.
- Kamtilsatsen sätter på plats och ska ställ