

De software bijwerken

Philips streeft er voortdurend naar zijn producten te verbeteren. Werk uw product bij met de nieuwste software om ervoor te zorgen dat uw product over de nieuwste functies en verbeteringen beschikt. Nadat u de software hebt bijgewerkt, moet u de basisinstellingen van uw home cinema opnieuw configureren.

U kunt software-updates verkrijgen bij uw dealer of via www.philips.com/support.

Belangrijke opmerking

Vanaf softwareversie V36.XX is de functie voor het aanpassen van het volume verbeterd. De volumeregeling is gewijzigd van 40 in 60 stappen, zodat het volume in kleinere stappen kan worden afgesteld. Het maximumvolume is ongewijzigd.


Bijvoorbeeld: als u op niveau 10 hebt geluisterd, is dit volume lager met deze nieuwe software. U moet het niveau verhogen voor hetzelfde volume als voorheen.

Wat u nodig hebt.

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt voordat u de software bijwerkt:

- Een USB-opslagapparaat met ten minste 70 MB vrije ruimte. Gebruik geen USB harde schijf voor de software-update.
- Een archiveringsprogramma dat ondersteuning biedt voor de bestandsindeling ZIP (bijvoorbeeld, WinZip® voor Microsoft® Windows® of StuffIt® voor Macintosh®).

Stap 1: de huidige softwareversie controleren

1. Druk op  (Home).
2. Selecteer [Setup] (Instellingen) en druk vervolgens op OK.
3. Kies [Advanced Setup] (Geavanceerde instellingen) > [Version Info.] (Versie-informatie) en druk dan op OK.
 - » De softwareversie wordt weergegeven in een scherm dat vergelijkbaar is met het volgende

scherm.



4. Als de softwareversie ouder is dan de systeemsoftwareversie: 56.00, kunt u de software bijwerken. Anders hoeft u de software niet bij te werken.


Stap 2: de nieuwste software downloaden

1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op uw computer.
2. Ga op uw computer naar www.philips.com/support.
3. Zoek uw product en zoek de beschikbare software en stuurprogramma's.
4. Accepteer de licentieovereenkomst en sla het ZIP-bestand op het USB-opslagapparaat op.
5. Gebruik het archiveringsprogramma om 'UPG_ALL' en 'UPG' uit te pakken in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat.
6. Koppel het USB-opslagapparaat los van de computer.

Stap 3: de software bijwerken

Schakel de home cinema niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de software-update.

Als de stroom uitvalt tijdens de update, verwijder het USB-opslagapparaat dan niet. De update wordt voortgezet zodra er weer stroom is.

1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op uw home cinema.
2. Schakel uw home cinema en TV in en schakel uw TV naar de juiste bron voor uw home cinema.
3. Druk op  (Home) op de afstandsbediening van de home cinema.

4. Kies [Setup] (Configuratie) > [Advanced Setup] (Geavanceerde instellingen) > [Software Update] (Software-update) > [USB].
5. Volg de instructies op de tv om de software bij te werken. Wanneer de update is voltooid, wordt u gevraagd de home cinema opnieuw op te starten. Druk op de knop voor opnieuw opstarten.
 - Als het bericht [No valid upgrade software found] (Geen geldige upgradesoftware gevonden) wordt weergegeven, controleert u dan of:
 - de software geschikt is voor uw home cinema, en
 - de map "UPG_ALL" in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat staat en de naam niet is gewijzigd.
 - Als de update mislukt, probeert u het opnieuw. Als de update opnieuw mislukt, neemt u contact op met Philips Consumer Care.
6. Koppel het USB-opslagapparaat los en schakel de home cinema in.

Belangrijke opmerking

Vanaf softwareversie V36.XX is de functie voor het aanpassen van het volume verbeterd. De volumeregeling is gewijzigd van 40 in 60 stappen, zodat het volume in kleinere stappen kan worden afgesteld. Het maximumvolume is ongewijzigd. Bijvoorbeeld: als u op niveau 10 hebt geluisterd, is dit volume lager met deze nieuwe software. U moet het niveau verhogen voor hetzelfde volume als voorheen.

In deze update

Met deze problemen worden de volgende problemen opgelost:

Systeemsoftwareversie: v56

- Probleem in de Chinese schermtaal opgelost

Systeemsoftwareversie: v54

- Verbeterde afspeelbaarheid van Blu-ray Discs

Systeemsoftwareversie: v53.02

- Verbeterde algemene systeemprestaties
- Verbeterde afspeelbaarheid

Systeemsoftwareversie: v52.01

- Verbeterde algemene systeemprestaties
- Verbeterde afspeelbaarheid van Blu-ray Discs

Systeemsoftwareversie: v51.01

- Gemiste uitzendingen bekijken (via Net TV) ingeschakeld in Nederland
- Het probleem met haperend beeld tijdens het afspelen van een disc terwijl het apparaat is verbonden met een draadloos netwerk, is opgelost
- Het probleem in de Finse menutekst is opgelost

Systeemsoftwareversie 48.07

- Er kan geen disc worden afgespeeld als het home cinema-systeem in de stand-bystand is gezet en de gebruiker vervolgens op de knop HOME op de afstandsbediening drukt om het systeem weer in te schakelen.

Systeemsoftwareversie 48.05

- Ondersteuning voor het afspelen van 3D Blu-ray. De TV moet het afspelen van 3D ondersteunen voordat 3D Blu-ray kan worden afgespeeld in de 3D-modus.
- Ondersteuning voor automatische software-upgrade. Als het apparaat is verbonden met het netwerk en er nieuwe software beschikbaar is voor een netwerkupgrade, ontvangt de klant een melding dat er nieuwe software beschikbaar is.

Systeemsoftwareversie: v44.02

- Verbeterde functie voor het verschuiven van ondertitels
- Verbeterde algemene systeemprestaties
- Verbeterde BD-afspeelbaarheid

- Problemen met HDMI en HDMI-ARC opgelost
- Problemen met het iPod-station opgelost
- Problemen met de selectie van de standaardtaal tijdens de eerste installatie in bepaalde regio's opgelost
- Probleem met behouden van de gebruikersinstellingen opgelost
- Probleem met de weergave van MP3-albumhoezen opgelost