

Philips GoGear
Telakointiasema

GoGear

PAC004



Kiinnitä, synkronoi ja lataa

Liitä soitin tietokoneeseen

Kiinnitä GoGear ja nauti pienikokoisen PAC004-telakointiaseman käyttömukavuudesta. Sinun tarvitsee vain liittää GoGear stereolaitteeseen, televisioon tai tietokoneeseen ja voit nauttia loistavasta äänestä, kuvien katsomisesta ja jakamisesta tai synkronoinnista.

Helppo liittää tietokoneeseen

- Liitä soitin tietokoneeseen synkronointia varten
- Ei harmia sotkeutuneista johdoista, koska ne ovat piilossa

Helppo ladata

- Aseta GoGear telakointiasemaan ja lataa se

Päivitettävissä

- Liittäminen stereolaitteeseen ja televisioon A/V-vakiojohdolla
- A/V-johdot myydään erikseen

Yhteensopiva

- GoGear HDD6320/6330/6335

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Liitännät

- **Äänilähtö:** 3,5 mm:n liitin
- **Telakointiaseman liitäntä:** 30-nastaiset naaras- ja urosliittimet
- **IR-portti:** IRDA
- **Linjatulo:** 3,4 mm:n liitin
- **TV-lähtöliitäntä:** 3,5 mm

Lisätarvikkeet

- Pikaopas

Green-sarjan tekniset tiedot

- Lyijytön juotosmetallituote

Mitat

- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 84,5 x 50,5 x 15,2 mm
- **Tuotteen paino (g):** 134 g

Virta

- **Verkkovirta:** 3,3 V, 100 mA (päälaitteesta)

Tärkeimmät ominaisuudet

PC-liitäntä

Lataa ja tallenna tietokoneessa olevaa musiikkia soittimeen - sinun tarvitsee vain liittää soitin telakointiasemaan. Kun yhdistät soittimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, soitin synkronoi ladatun musiikin.



Julkaisupäivä 2007-10-11

Versio: 2.0

12 NC: 9073 101 02214
EAN: 87 10895 91430 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com