


Philips GoGear
AV-yleistelakointisarja

GoGear

PAC009



Kiinnitä, synkronoi ja jaa

Liitä soitin tietokoneeseen, stereoihin ja televisioon

Liitä GoGear ja nauti loistavasta äänestä ja kuvien jakamisesta pienikokoisen PAC009-telakointiaseman avulla. Sinun tarvitsee vain liittää GoGear stereolaitteeseen tai televisioon ja ladata se suoraan virtalähteestä. Infrapunakaukosäädin antaa lisää vapautta.

Vaivaton käyttöä

- Toiston hallinta kätevällä kaukosäätimellä
- Johdot pysyvät järjestyksessä
- Liitä ja synkronoi soitin tietokoneen kokoelman kanssa
- Aseta GoGear telakointiasemaan ja lataa se

Yksinkertaista jakamista

- Liitä soitin telakointiaseman avulla stereoihin ja nauti loistavasta äänestä
- Kiinnitä ja liitä laite televisioon ja voit jakaa diaesityksiä*

Yhteensopiva

- GoGear HDD14xx/16xx/18xx/63xx, SA9xx

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Liitännät

- **AV-lähtöliitäntä:** 3,5 mm
- **Linjatulo:** 3,5 mm
- **IR-portti:** IRDA
- **Telakointiaseman liitäntä:** 30-nastaiset naaras- ja urosliittimet

Käytön mukavuus

- **Kauko-ohjain:** Viisinäppäinen infrapunakaukosäädin

Lisätarvikkeet

- **Johdot:** AV-johdot x 1 (AY3927), Linjatulokaapeli

(AY3923)

- **Kauko-ohjain:** Infrapuna, 5 näppäintä (AY5504)
- Pikaopas

Green-sarjan tekniset tiedot

- Lyijytön juotosmetallituote

Virta

- **Verkkovirta:** 3,3 V, 60 mA (päälaitteesta)

Mitat

- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 82 x 60 x 16,5 mm
- **Tuotteen paino (g):** 115 g



Julkaisupäivä 2007-12-08

Versio: 1.0.4

12 NC: 9073 101 02749
EAN: 87 10895 97507 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com