



飛利浦 GoGear
MP3 播放機

混合式
4GB*

GoGear

SA1MXX04B

隨時享受您的音樂

全彩顯示，輕鬆操控

飛利浦 GoGear Mix MP3 播放機不僅外型精巧，更搭配滑動 USB 讓傳輸更方便，輕鬆告別傳輸線。您可以享受簡單、直覺的全彩顯示操作，內建電池可維持高達 25 小時的音樂播放。

隨時隨地自在享受您的行動音樂

- MP3 與 WMA 播放
- FM 收音機內含 20 組預設電台，讓您的音樂選擇多更多
- 等化器可滿足您的音樂偏好

隨時都整裝待發

- 全彩顯示讓您享受直覺式的操作樂趣
- 小巧穿戴式，可攜性絕佳
- 長達 25 小時的音樂播放時間
- 語音錄音功能讓您隨時隨地紀錄任何點滴

簡單直覺新體驗

- 輕鬆拖放歌曲檔案，不需任何軟體
- 滑動 USB 讓您不用傳輸線，也能輕鬆傳輸檔案

PHILIPS
sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- 背光：是
- 文字行數：4
- 解析度：128 x 64
- 類型：LCD

音效

- 可自訂的等化器：是
- 等化器設定：放克，嘻哈，爵士，搖滾，電子音樂，古典
- 頻率反應：80 - 18 000 Hz
- 訊噪比：> 80 分貝
- 頻道區隔：35 分貝
- 輸出功率 (RMS)：2 x 3 mW

播放音效

- 壓縮格式：MP3, WAV, WMA
- ID3 標籤支援：歌曲標題，演出者，專輯
- MP3 位元傳輸速率：8-320 kbps 與 VBR
- WMA 位元傳輸速率：64-320 kbps
- WMA 取樣比率：8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- MP3 取樣比率：16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz

儲存媒體

- 內建記憶體容量：NAND Flash
- 內建記憶體容量：4 GB
- 符合大量儲存類別：是
- 音樂記憶體容量，MP3：多達 900 首曲目*

連線

- 耳機：3.5 公釐
- USB：高速 USB 2.0

便利

- 功能：按鍵鎖
- Superscroll：是
- 音量控制：是

- 電池充電指示燈：使用者介面上
- 韌體可升級：是

配件

- 耳機：AY3820
- 快速入門指南：是

軟體

- 裝置管理員：可還原與升級

環保規格

- 無鉛焊接？品：是

系統需求

- PC 作業系統：Windows 2000 / XP / Vista
- 網際網路連接：有 (可存取更新版支援文件、手冊、日後韌體與 PC 軟體升級)
- USB：可用的 USB 埠

電源

- 電池容量：250 mAh
- 使用內部電池的播放時間：長達 25 小時
- 電池類型：鋰聚合物電池
- 可充電式：是，經由 USB

尺寸

- 泡殼規格 (寬 x 高 x 長)：40 x 50 x 168 公釐
- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：71 x 28 x 14 公釐
- 產品重量：0.029 kg
- 包裝類型：D-box

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 記憶選台：20

音效擷取

- 音效檔案格式：WAV
- 內建麥克風：單聲道
- 語音錄音：是
- FM 收音機錄音：是

焦點

FM 收音機內含 20 組預設電台

數位 FM 收音機為您 GoGear 中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不動以記憶頻率。您最多可設定多達 20 筆電台，隨時隨地享受您最愛的節目。



發行日期 2011-03-30

版本：2.0.3

12 NC: 8670 000 52591
EAN: 87 12581 48274 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 儲存容量是根據每首歌 4 分鐘，以及 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3 編碼方式來計算。
* 實際傳送速度依作業系統和軟體設定而異。
* 1GB = 10 億位元組；可用的儲存容量將較少。
* 可充電電池的充電週期次數有限，因此最終可能還是需要更換新電池。根據使用及設定方式而定，電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。