Philips
Telecomando universale

4 in 1 per TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140

Telecomando compatto per l'home cinema

Compatibile con oltre 1200 marche

Se possiedi un Flat TV e un sistema di home entertainment abbinato, questo telecomando con apertura scorrevole elegante e sottile è il tocco di classe. Permette di controllare tutte le funzioni principali dei tuoi dispositivi di home entertainment in un unica divertente soluzione.

Un tocco di eleganza
- Telecomando compatto che si trasforma in un vero dispositivo di controllo
- Accesso diretto ai tasti principali, ulteriore funzionalità nascosta

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche
- Telecomando 4 in 1 per TV, STB, DVD e ricevitore

Grande praticità
- Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

PHILIPS

Telecomando universale
4 in 1 per TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140/10

Specifiche

Funzioni utili
- Dispositivi supportati: TV, VCR, DVD, SAT, Cavo, CD/MD, RICEVITORE, AMPLI
- Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/ Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, Spegnimento automatico, 16:9, Guida, informazioni
- Televideo migliorato: Fast Text
- Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
- Funzioni VCR: Tasti di trasporto (6), Showview, VCR Plus, Controllo menu
- Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo menu, Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo
- Facilità di installazione: Autosearch
- Procedura di installazione: 2
- Funzione tasto copia
- Supporto lingue: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/ FIN/P/GR
- Numero di tasti: 31
- Preprogrammato per Philips
- Omologazioni: marchio CE
- Impermeabile

Alimentazione
- Durata batterie: 12 mesi
- Numero di batterie: 2
- Gestione risparmio batteria: Accensione/ spegnimento automatici

Funzionamento a infrarossi
- Distanza operativa: 7 m
- LED di trasmissione: 1
- Database universale con codice IR
- Numero di marche nel database: Oltre 1200
- Intervallo frequenza portante: 28 - 70 kHz
- Angolo di trasmissione: 90 grado
- Codici IR aggiornabili
- Gamma di frequenza personalizzabile: 30 - 60 KHz

Accessori
- Batteria: Sì, batteria a bottone al litio CR2032, 3 V

Scatola esterna
- Lunghezza: 306 mm
- Larghezza: 70 mm
- Altezza: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Quantità: 3

Dati dell'imballo
- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Altezza: 26 mm
- Lunghezza: 302 mm
- Larghezza: 155 mm

In evidenza

Personalizzazione delle funzioni
La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.

Telecomando per Home Entertainment 4in1
Tutti i vecchi telecomandi possono essere sostituiti da un dispositivo per il controllo di TV, ricevitore satellitare (o decodificatore via cavo STB), lettore DVD/DVD recorder e ricevitore (AMP), indipendentemente dalla marca o dal modello.

Meccanismo di scorrimento
Il telecomando con apertura scorrevole è un modo elegante e divertente per azionare i dispositivi di home entertainment.

La praticità dell'apertura scorrevole
Il telecomando ad apertura scorrevole offre molte funzioni, sia nella parte superiore che in quella interna. Le funzioni più comuni sono presenti nella parte superiore del telecomando, mentre quando si apre la metà scorrevole sono disponibili ulteriori tasti.

Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com